

H//H



ROSE系列
话筒



Designed and Engineered
in the UK since 1968



型号	RR1 (接收机)	RR1/D (手持发射器)
调制方式	Wideband FM	Wideband FM
信号接收方式	单通道双接收	-
MIC输入灵敏度	-	-51dBV/Pa@1kHz
频响范围	UHF600 - 699MHz	UHF600 - 699MHz
可调带宽	Up to 50MHz	Up to 50MHz
可用频道	250个 (CH000 - 249)	250个 (CH000 - 249)
使用距离	取决于发射器	300m
频率稳定度	±0.0005MHz (规定使用温度内)	±0.0004MHz (规定使用温度内)
RF输出功率	-	10mW
发射器功耗	-	90mA at 3V
信噪比	Typ.110dB(A)rms	-
失真度 (at 1 KHz)	0.5%	-
AF频响	70 - 15000Hz ±3dB	70 - 17000Hz ±3dB
接收机输入灵敏度	-103dBm	-
发射器功耗	-	90mA at 3V
发射器电池使用时长	-	15个小时
尺寸	标准半U机箱	5 × 5 × 25cm
重量	960g	295g (不含电池)
电源	DC 12V 1A	2颗AA电池
适用温度	-10° - 55°	-10° - 55°

*如因工厂产品升级，所列参数如有改动，届时将另行通知



广州市启信灯光音响器材有限公司
Guangzhou Qixin Lighting and Audio Equipment Co., LTD.

地址：广州市番禺区迎星中路骏盈大楼1栋405房
网站：www.qixin-av.com

