



B12

- 带MP3播放器；
- 带参量均衡Baypass启动按键；
- 内置I/O双轨声卡；
- 带有HI/Z阻抗切换功能；
- 带有压限器功能；
- 具备四路编组功能；
- 附带倒送接口；
- 易于机柜安装，附带机柜安装支架；
- 附带100种模式数字效果器；
- 推杆带有防尘网；
- 单声道具备高功效的3段EQ；
- 具备电平控制的2个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2；
- 具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
- 附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
- 电平指示：12位LED灯；



B16

- 带有压限器功能；
- 具备四路编组功能；
- 附带倒送接口；
- 易于机柜安装，附带机柜安装支架；
- 附带99种模式数字效果器；
- 附带9段式均衡器；
- 推杆带有防尘网；
- 单声道具备高功效的3段EQ；
- 具备电平控制的4个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器；
- 具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
- 附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
- 电平指示：12位LED灯；





Designed and Engineered
in the UK since 1968



型号	B12	B16
输入	4路单声道, 4组立体声	8路单声道, 4组立体声
输出	具备1组主输出和1组监听加1组耳机及4路AUX辅助和4路编组共14路输出	
增益	单声道/麦克风输入通道具备	
幻象电源	48V	
莲花接口	4个立体声输入通道	
频响范围	20Hz - 50kHz	10Hz - 55kHz
总谐波失真	<0.005% @ +4 dBu	
噪声	-100dBu	
灵敏度	15 dB $\pm$ 3dB	
串扰	-90 dB@1 kHz	
均衡器 (单声道)	高音: +/-15 dB@12 kHz; 中音: +/-15 dB@100Hz-3 kHz; 低音: +/-15 dB@80 Hz	
均衡器 (立体声)	高音: +/-15 dB@12 kHz; 中高音: +/-15 dB@3 kHz; 中低音: +/-15 dB@500Hz; 低音: +/-15 dB@80 Hz	
D/A转换器	24bit	
预设模式	99	100
最大输出电平	+22 dBu	
最大输入电平	+30 dBu, Gain @ +10 dB	
输入阻抗	麦克风: 2.6K Ω , 平衡式; 立体声: 20K Ω , 平衡式; 辅助: 20K Ω , 平衡式; 录音: 24K Ω , 平衡	
输出阻抗	主输出: 240 Ω , 平衡式, 120 Ω , 非平衡式; 辅助: 120 Ω , 平衡式; 录音: 1K Ω , 平衡式; 耳机: 25 Ω , 平衡式	
供电	100 - 240 VAC, 50 Hz	
尺寸(深×宽×高)	431 × 388 × 86mm	431 × 493 × 86mm
净重	4Kg	5.5kg

*如因工厂产品升级, 所列参数如有改动, 届时将另行通知



广州市启信灯光音响器材有限公司
Guangzhou Qixin Lighting and Audio Equipment Co., LTD.

地址: 广州市番禺区迎星中路骏盈大楼1栋405房
网站: www.qixin-av.com

